

Reinston

Dziękujemy za wybór produktu marki Reinston



INSTRUKCJA OBSŁUGI REINSTON EZSA002

Samochodowy zestaw głośnomówiący

Spis treści

1. Wskazówki dotyczące recyklingu.....	2
2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	3
3. Funkcje i cechy urządzenia.....	6
4. Wygląd urządzenia.....	7
5. Ładowanie zestawu głośnomówiącego.....	8
6. Parowanie telefonu.....	8
7. Podłączenie telefonu do zestawu głośnomówiącego.....	10
8. Obsługa zestawu głośnomówiącego.....	10
9. Parowanie drugiego telefonu z zestawem.....	11
10. Wskazówki dotyczące baterii.....	13
11. Funkcja Auto ON/OFF.....	13
12. Specyfikacja.....	13
13. Serwis i gwarancja.....	14
14. Zgodność.....	15
15. Wprowadzający.....	15

1. Wskazówki dotyczące recyklingu

Symbol trzech czarnych strzałek na opakowaniu oznacza, że opakowanie nadaje się do recyklingu.



Znak kosza informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać zalecenia bezpieczeństwa przed użyciem zestawu głośnomówiącego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprzestrzegania środków ostrożności.



- Zestaw głośnomówiący należy używać w samochodach lub pomieszczeniach.
- Na zestawie głośnomówiącym nie należy umieszczać żadnych płonących przedmiotów, takich jak np. zapalone świece.
- W pobliżu zestawu głośnomówiącego nie należy używać żadnych źródeł ciepła, które mogą je również nagrzewać.
- Nie wystawiać zestawu głośnomówiącego na wilgoć, działanie kropeł wody lub rozpylonej wody oraz nie stawiać na nim lub w bliskiej odległości żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak np. wazon.
- Nie należy podłączać i odłączać urządzenia mokrymi rękami od ładowarki, aby nie spowodować porażenia prądem

elektrycznym .

- Podczas ładowania urządzenie wytwarza ciepło. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie zakrywać urządzenia w trakcie jego ładowania.

- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

- Nie zgniataj, nie rzucaj, nie potrząsaj zestawem głośnomówiącym.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta. Nie używaj zasilacza ani kabli innych niż zalecane.

- W żadnym wypadku nie otwierać urządzenia! Istnieje ryzyko porażenia prądem. Wszelkie niezbędne naprawy zestawu głośnomówiącego mogą być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

- Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji zestawu głośnomówiącego ani jego akcesoriów.



- Nie należy używać zestawu głośnomówiącego lub jego akcesoriów, jeśli jest są w jakikolwiek sposób uszkodzone.

- Bateria urządzenia nie może być narażona na nadmierne

ciepło, takie jak słońce, ogień lub podobne.

- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniać tylko na baterie tego samego lub równoważnego typu.

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wbudowany akumulator musi zostać wymieniony przez producenta.



Ten przenośny zestaw głośnomówiący Bluetooth został specjalnie zaprojektowany z myślą o wygodzie i wolności komunikacji bezprzewodowej. Urządzenie to może być używane jako zestaw głośnomówiący zarówno w samochodzie, jak i zestaw głośnomówiący w biurku, gdy jesteś w domu, w biurze, itp. Dzięki zaawansowanemu wbudowanemu mikrofonowi DSP, ten zestaw głośnomówiący zapewnia wyjątkową jakość dźwięku.

3. Funkcje i cechy urządzenia

- Urządzenie pozwala na odbieranie , kończenie, ponowne wybieranie ostatniego numeru oraz przełączanie połączenia na głośnik telefonu.
- Zestaw został wyposażony w mikrofon wspierający technologię DSP dzięki czemu zredukowane są szumy otoczenia oraz wszelkie pogłosy.
- Wersja Bluetooth 4.1 + EDR
- Urządzenie może być sparowane z dwoma telefonami komórkowymi.
- Zestaw posiada wytrzymałą baterię.
- Zasięg w otwartej przestrzeni wynosi 10m.

4. Wygląd urządzenia



1. Włącz/wyłącz
2. Przycisk multifunkcyjny (wraz z diodą LED)
3. Mikrofon
4. Głośność +
5. Głośność -
6. Głośnik
7. Gniazdo ładowania

5. Ładowanie zestawu głośnomówiącego

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową. Przed pierwszym użyciem zalecamy naładowanie baterii do pełna. Czas pełnego ładowania baterii wynosi ok. 3 godziny.

Ważne wskazówki:

- Jeśli bateria jest mocno rozładowana to podczas podłączenia przewodu zasilającego dioda LED może zapalić się z pewnym opóźnieniem.
- W celu wydłużenia wysokiej sprawności baterii należy ładować urządzenie natychmiast po pojawieniu się niskiego poziomu naładowania baterii - dioda LED miga w kolorze czerwonym, pojawia się komunikat „Low Battery”.
- Podczas ładowania dioda LED będzie świecić w kolorze czerwonym. Po naładowaniu dioda zmieni kolor na niebieski.

6. Parowanie telefonu

Urządzenie łączy się z telefonem przy pomocy technologii Bluetooth. Zestaw umożliwia sparowanie z dwoma telefonami równocześnie. Jeśli z zestawem ma być używany tylko jeden telefon to należy przeprowadzić procedurę parowania tylko raz.

- Proszę się upewnić, że odległość między zestawem a telefonem wynosi mniej niż 1 metr.
- Włącz zestaw głośnomówiący przyciskiem **włącz/wyłącz** (1)
- Przy pierwszym włączeniu urządzenie jest gotowe do parowania. Pojawia się komunikat głosowy „Ready to Pair” oraz intensywnie mruga niebieska dioda LED.
- W kolejnym kroku należy aktywować funkcję Bluetooth w telefonie w celu przeszukania pobliskich urządzeń Bluetooth (w tym celu proszę odwołać się do instrukcji telefonu). Zestaw głośnomówiący będzie widoczny jako „Reinston BT”.
- Proszę wybrać „Reinston BT” z listy i rozpocząć połączenie.
- Niektóre modele telefonów wymagają do połączenia kodu, proszę wpisać „0000” lub „1234” (zależne od telefonu).
- Zestaw jest sparowany. Proszę się upewnić, że jest zachowana odpowiednia odległość od telefonu (minimum 10m).

Ważne: Jeśli nie udało się sparować telefonu za pierwszym razem proszę wyłączyć i włączyć zestaw przyciskiem **włącz/wyłącz** (1) i spróbować ponownie.

7. Podłączenie telefonu do zestawu głośnomówiącego

Telefon zostanie podłączony do zestawu tylko i wyłącznie po poprawnym sparowaniu. Sparowanie to proces przeprowadzany jednorazowo. Podczas wybierania połączenia w telefonie należy wybrać z listy urządzeń „Reinston BT”. Jeśli telefon został poprawnie sparowany to przy każdym włączeniu zestaw sprawdza czy w pobliżu jest sparowany telefon z włączoną funkcją Bluetooth.

8. Obsługa zestawu głośnomówiącego

Odbieranie połączenia

W celu odebrania połączenia proszę wcisnąć raz przycisk **multifunkcyjny** (2).

Zakończenie połączenia

W celu zakończenia połączenia proszę wcisnąć ponownie przycisk **multifunkcyjny** (2).

Odrzucenie nadchodzącego połączenia

Podczas nadchodzącego połączenia proszę wcisnąć szybko, dwukrotnie przycisk **multifunkcyjny** (2). Połączenie zostanie odrzucone.

Połączenie z ostatnio wybranym numerem

Krótkie dwukrotne wciśnięcie przycisku **multifunkcyjnego** (2) wywoła połączenie z ostatnio wybranym numerem.

Kontrola głośności

Pojedyńcze wciśnięcia przycisku **Głośność +** (4) zwiększą głośność zestawu natomiast pojedyncze wciśnięcia przycisku **Głośność -** (5) zmniejszą głośność zestawu. Urządzenie wyda pojedynczy dźwięk gdy zostanie osiągnięta maksymalna lub minimalna głośność.

Przełączenie rozmowy w tryb telefonu (tryb prywatny)

Podczas połączenia głosowego podwójne szybkie wciśnięcie przycisku **multifunkcyjnego** (2) spowoduje przełączenie rozmowy na głośnik telefonu.

Ponowne, podwójne szybkie wciśnięcie przycisku **multifunkcyjnego** (2) przełączy rozmowę na zestaw głośnomówiący.

9. Parowanie drugiego telefonu z zestawem głośnomówiącym.

W celu sparowania drugiego telefonu proszę upewnić się, że

pierwszy telefon nie jest połączony z zestawem. Proszę włączyć zestaw. Po około 20 sekundach pojawi się komunikat głosowy „Ready to Pair” oraz zaczną intensywnie mrugać niebieska dioda LED.

- W kolejnym kroku należy aktywować funkcję Bluetooth w telefonie w celu przeszukania pobliskich urządzeń Bluetooth (w tym celu proszę odwołać się do instrukcji telefonu). Zestaw głośnomówiący będzie widoczny jako „Reinston BT”.

- Proszę wybrać „Reinston BT” z listy i rozpocząć połączenie.

- Niektóre modele telefonów wymagają do połączenia kodu, proszę wpisać „0000” lub „1234” (zależne od telefonu).

- Zestaw jest sparowany. Proszę się upewnić, że jest zachowana odpowiednia odległość od telefonu (minimum 10m).

Uwaga: po sparowaniu drugiego telefonu proszę wyłączyć i włączyć zestaw ponownie przy pomocy przycisku **włącz/wyłącz** (1). Następnie zestaw automatycznie połączy się z dwoma telefonami.

Wskazówka: urządzenie może być połączone w jednym czasie maksymalnie z dwoma telefonami.

10. Wskazówki dotyczące baterii

W przypadku gdy poziom baterii będzie niski dioda LED będzie mrugać na czerwono. Urządzenie będzie się wyłączać i włączać. W tym wypadku proszę podłączyć urządzenie do ładowania.

11. Funkcja Auto ON/OFF

Unikalna funkcja Auto ON/OFF włącza automatycznie urządzenie po wejściu do samochodu. Podobnie, funkcja wyłącza samoczynnie zestaw po zaparkowaniu i pozostawieniu samochodu. Urządzenie reaguje na drgania.

12. Specyfikacja

Wersja Bluetooth: V4.1 + EDR

Profil Bluetooth: AVRCP 1.5, A2DP 1.2, Hands-Free Profile 1.6, Headset Profile v1.1

Zakres częstotliwości: ISM 2.4GHz ~ 2.48GHz

Moc nadajnika EIRP: 2,33 dBm

Zasięg: ≤ 10M (na wolnej przestrzeni)

Wejście ładowania: 5V / 400mA

Moc głośnika: 2W

Akumulator Li-Po: 3.7V, 1000 mAh

Czas ładowania: około 3 godzin

Czas rozmowy: do 17 godzin

Czas w trybie czuwania: 45 dni

Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący, kabel micro-USB, ładowarka samochodowa.

Język komunikatów: polski

13. Serwis i gwarancja

Serwis gwarancyjny realizowany jest wyłącznie przez firmę TechniSat Digital Sp. z o.o. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja nie obejmuje: usterek wywołanych niewłaściwym montażem, niepoprawną obsługą oraz uszkodzeń mechanicznych. Jeżeli mimo starannej produkcji i kontroli jakości na najwyższym poziomie, odnajdziecie Państwo wady, prosimy o niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą lub serwisem gwarancyjnym pod numerem telefonu 071 310 41 48 (opłata za 1min. połączenia zależnie od operatora) lub e-mail serwis@technisat.com w celu nadania numeru RMA. Produkty przesłane bez numeru RMA zostają odesłane na koszt nadawcy.

Adres serwisu:
TechniSat Digital Sp. z o.o.
„Rent Park”, Segment B6
Psary, ul. Główna 60
51-180 Wrocław

14. Zgodność

TechniSat Digital Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że zestaw głośnomówiący REINSTON EZSA002 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym :
<http://konf.tsat.de/?ID=23939>



15. Wprowadzający

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Siemianice, ul. Poznańska 2
55-120 Oborniki Śląskie, Polska

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego:

5 280 000,00 zł

REGON: 020142990

NIP: PL 915-16-97-446

KRS 0000242289, Nr GIOŚ: E0008488WBW

Prezes Zarządu: Stefan Kón**Członek Zarządu:** Steffen Gierth

TechniSat Digital Sp. z o.o. · ul. Poznańska 2, Siemianice · PL-55-120 Oborniki Śląskie

TechniSat

Deklaracja zgodności 303/19

Niniejszym : **TechniSat Digital Sp. z o.o.**
Siemianice, ul. Poznańska 2 55-120
Oborniki Śląskie

Deklaruje, że produkt: zestaw głośnomówiący, modele, typ:

REINSTON EZSA001**EAN: 4019588769618****REINSTON EZSA002****EAN: 4019588749627**

są zgodne z dyrektywą 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU.

Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane:

ETSI EN 300328 V1.9.1

ETSI EN 301489-1 V1.9.2

ETSI EN 301489-17 V2.2.1

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 62321-1:2013

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta:

Z poważaniem
TechniSat Digital Sp. z o.o.

Siemianice 3.03.2019



(Marcin Byrtek – Kierownik ds. Technicznych)